



DOOXIE VA ET VIENT ONE COMPLET

Ref : 96331



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Interrupteur et va-et-vient 10A - 250V dooxie One Peut être utilisé comme simple interrupteur mais peut aussi être associé à un autre va-et-vient pour permettre d'allumer ou éteindre la lumière depuis deux points différents Livré avec des griffes rapido - Se clippent en moins de deux secondes, idéal en rénovation pour fixer un mécanisme dans des anciennes boîtes sans vis
TYPE	Va-et-vient
D'APPAREILLAGE	
NOMBRE DE POSTES	1
MODÈLE	Dooxie
COULEUR	Blanc
GARANTIE	2 ans
FORME	Carrée
MATIÈRE	plastique
TEINTE	Blanc
INDICE IK	IK04
PROTECTION MÉCANIQUE	
DESSCRIPTIF	Permettre l'ouverture et la fermeture d'un circuit électrique basse tension pour usages domestiques ou analogues en effectuant une pression sur le bouton poussoir du produit, pendant 10 ans
UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE RÉF ACV	10

(ANNEE) INDICATEUR CARBONE	8.64 Kg CO2 éq./Pièce sur 10 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	8.64
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30319
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
GAMME	Dooxie
RÉF. FABRICANT	600701
MARQUE	LEGRAND